

MyHOME®

actionneurs BUS



BMSW1003



F411/4



F413N



F429




Home + Control



Home + Project

Commandes BUS compatibles avec l'App. Home + Control, nécessitent l'installation préalable d'une passerelle (p. 78)
Paramétrage simplifié par l'App. Home + Project

Réf.	Actionneurs d'éclairage ON/OFF	Réf.	Interface pour système DALI
F411/1NC	<p>Actionneur DIN relais normalement fermé Actionneur à 1 relais NF En cas de coupure de tension sur le BUS, le dispositif reste dans l'état ON en maintenant la charge allumée Pour lumières : 10 A lampes à incandescence/halogène, 4 A cos φ 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques et 4 A pour lampes fluorescentes ou transfo électronique Fluocompacte et LED : maxi 10 lampes 1 sortie 10 A 2 modules</p>	F429	<p>Actionneur variateur DALI 8 sorties indépendantes 16 ballast 230 V maximum Jusqu'à 32 mA maximum par sortie Avec poussoir de commande directe de la charge 6 modules</p>
BMSW1003	<p>Actionneur ON/OFF DIN avec marche forcée pour éclairage Alimentation 230 V\sim - 50/60 Hz 4 sorties 16 A 6 modules</p>	<p>Interfaces pour système DALI 2 Configuration via l'App. Home + Project Pilotage et utilisation via l'App. Home + Control</p> <p>JANVIER 2025 F429D</p> <p>Actionneur variateur DALI 2 4 modules 2 sorties indépendantes pour contrôler jusqu'à 32 ballasts Fonctions ON/OFF, variation, RGBW</p> <p>JANVIER 2025 F429G</p> <p>Passerelle DALI 2 4 modules 1 sortie DA+ et DA- pour contrôler jusqu'à 64 ballasts indépendamment Fonctions ON/OFF, variation, RGBW</p>	
F411U2 F411/4	<p>Actionneurs multi-applications Contact NO. Pour volets roulants et moteurs 2 modules 2 sorties 10 A Raccordement au 230 V avec Phase + Neutre 4 sorties 2 A ou 2 sorties 2 A pour moteurs Interblocage logique des relais par configuration</p>	F401	<p>Actionneur 2 relais pour volets motorisés Pilotage de moteurs par interblocage de relais ou par envoi d'impulsions Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture Actionneur 2 relais pour le pilotage d'un moteur Puissance maxi du moteur : 460 W, 230 V\sim Interblocage logique des relais 2 modules</p> 
F418U2 F413N	<p>Actionneurs pour variation Actionneur universel Actionneur/variateur universel pour lampes à incandescence, lampes halogènes 230 V, lampes halogènes 12 V avec un transformateur ferromagnétique ou électronique, lampes à LED variables et lampes à économie d'énergie variables (CFLi) Alimentation par BUS 27 V\equiv Raccordement au 230 V avec Phase + Neutre 4 modules 2 sorties 1 W à 300 W ou 1 sortie 1 W à 600 W</p> <p>Actionneur/variateur DIN pour ballast et driver LED Actionneur/variateur pour : - Ballast électronique avec entrée 1 à 10 V - Driver 1 à 10 V pour le pilotage de LEDs Alimentation par BUS 27 V\equiv 2 modules</p>		



App. Home + Project disponible sur
Google Play et App Store

