# SSI de catégorie D ou E

**équipement d'alarme de type 4 radio**

1 405 70

1 405 71

1 405 72

1 405 73

1 405 74

0 625 20

| Réf. | Tableau d'alarme incendie de type 4 - Radio |
|---|---|
| **1 405 70** | IP 21 / IK 07<br>Alimentation 230 V<br>Afficheur alphanumérique pour appairage des périphériques, vérification de la qualité de la liaison radio, identification du déclencheur manuel activé et affichage des défauts centrale et périphériques<br>Capacité de 20 périphériques (DM et/ou DS et/ou DL)<br>Portée jusqu'à 500 m en champ libre, 50 m en intérieur(1)<br>1 zone d'alarme<br>Autonomie : 24 h + 5 min d'alarme générale (batterie Ni-MH 8,4V 280mAh réf. 0 407 56 fournie)<br>Diffuseur sonore interne classe B (90 Db à 2 m, son AFNOR NFS 32-001)<br>Consommation en alarme : 7 mA /1,6 W<br>Contact auxiliaire NO/NF 48 V maxi (30 VA) paramétrable (dérangement ou alarme ou dérangement et alarme)<br>Utilisable avec les télécommandes connectées réf. 0 625 20 ou 0 625 21 pour un diagnostic à distance et en temps réel<br>Informations disponibles sur l'écran LCD du tableau d'alarme :<br>- Défaut secteur tableau d'alarme<br>- Défaut batterie tableau d'alarme<br>- Batterie absente tableau d'alarme<br>- Défaut système tableau d'alarme<br>- Feu<br>- Perte liaison radio DM et/ou diffuseur sonore/lumineux<br>- Défaut pile DM et/ou diffuseur sonore/lumineux<br>Dimensions 230 x 165 x 48mm |
| | **Déclencheur manuel de type 4 - Radio** |
| **1 405 71** | IP 30 / IK 07<br>Déclencheur manuel à membrane réarmable<br>Livré avec clé de réarmement<br>Alimentation par pile (1 x CR123 fournie)<br>Portée jusqu'à 500 m en champ libre, 50 m en intérieur(1)<br>Appairage à la centrale par bouton-poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio<br>Autonomie jusqu'à 4 ans(2)<br>Dimensions 90 x 90 x 34 mm |
| | **Diffuseur sonore de type 4 - Radio** |
| **1 405 72** | IP 42 / IK 07<br>Diffuseur sonore classe B (90 Db à 2 m, son AFNOR NFS 32-001)<br>- Alimentation par piles (2 x CR123 fournies)<br>- Portée jusqu'à 500 m en champ libre, 50 m en intérieur(1)<br>- Appairage à la centrale par bouton-poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio<br>Autonomie jusqu'à 4 ans(2)<br>Dimensions diamètre 122 mm profondeur 75 mm |
| | **Diffuseur lumineux de type 4 - Radio** |
| **1 405 73** | IP 42 / IK 07<br>Diffuseur lumineux de couleur rouge pour locaux bruyants ou pouvant recevoir des personnes malentendantes/sourdes<br>Alimentation par piles (2 x CR123 fournies)<br>Portée jusqu'à 500 m en champ libre, 50 m en intérieur(1)<br>Appairage à la centrale par bouton-poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio<br>Autonomie jusqu'à 4 ans(2)<br>Dimensions diamètre 122 mm profondeur 84 mm |

| Réf. | Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type 4 - Radio |
|---|---|
| **1 405 74** | Le Prêt-à-poser est composé de :<br>- 1 centrale T4 radio réf. 1 405 70<br>- 2 déclencheurs manuel T4 radio réf. 1 405 71<br>- 1 diffuseur sonore T4 radio réf. 1 405 72<br>- 1 diffuseur lumineux T4 radio réf. 1 405 73<br>Prêt à être installé, 1 seule référence = 1 installation complète<br>Évolutif et rapide à installer : les périphériques sont déjà appairés à la centrale |
| | **Télécommandes multifonctions connectées** |
| | Permettent un diagnostic à distance et en temps réel, de l'installation avec la web app "Legrand ERP Connecté"<br>Informations disponibles :<br>- défaut secteur de la centrale<br>- défaut batterie de la centrale<br>- batterie déconnectée sur la centrale<br>- défaut d'un périphérique (pile ou communication)<br>- état de veille<br>- alarme<br>Autonomie secteur absent : 24 h<br>Tension de sortie télécommande TBTS<br>Alimentation 230V∿ - 50 Hz<br>Fixation sur rail ⎍<br>Encombrement 4 modules |
| | **Télécommande modulaire non polarisée : IP** |
| **0 625 20** | Se connecte sur le réseau Ethernet du bâtiment<br>Pour le paramétrage d'une adresse IP fixe dans la télécommande, prévoir la passerelle de configuration réf. 0 882 40 |
| | **Télécommande modulaire non polarisée : radio** |
| **0 625 21** | Livrée avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M d'Orange<br>Pour les établissements sans connexion Ethernet |

1 : comme tout système sans fils, la portée intérieure peut être affectée par les éléments constitutifs du bâtiment comme l'épaisseur des murs, le nombre de murs, la présence de structures métalliques...
2 : garantie avec des piles CR123-Li 3 V 1500 mAh de marques ENERGIZER, PANASONIC ou VARTA et sous réserve d'une alarme de 5 min par an et d'un test de 10 s par mois.