

Coffrets de chantier P 17

coffrets d'étages



058953 avec châssis 057743



058953 fixé au mur avec châssis 057743



058952



Prémarquage pour PE et socle de prise



058957



Dimensions voir www.ecataleg.be

Conformes à la norme IEC 61439-4 et répondent aux exigences de la norme d'installation CEI 60364
Permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel

Réf.	Coffrets d'étages	Réf.	Coffrets d'étages (suite)
058953	<p>Coffrets mobiles et polyvalents avec poignée intégrée permettant l'alimentation provisoire de tous types d'équipement sur chantiers, foires... IP 44 - enveloppe IK 09 Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate Température d'utilisation : -25° C à +40° C Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret) ou sur châssis réf. 057743 Montage sur poteau avec réf. 036446/47/48/49 (sur demande) Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande) Pré-marquage pour ajout possible de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 entrées de câbles (max. M32) sur le dessus et 1 de chaque côté du coffret • 1 prise P 17 à brochage domestique supplémentaire sur chaque côté du coffret <p>Encoches bilatérales pour enroulement du câble (non fourni), enroulement possible autour du châssis Possibilité d'ajouter un cadenas réf. 406313 pour verrouillage de la fenêtre Dimensions (H x l) : 479,6 x 431 mm</p> <p>Equipés de 5 prises 40 A - 400 V~ Puissance maxi 27 kVA Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension Bornier de raccordement pour repiquage Livrés avec PE M32</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 prises à brochage domestique • 1 prise 32 A - 3P+T - 380/415 V~ • 1 interrupteur différentiel en tête 4P - 63 A - 30 mA • 2 disjoncteurs 2P - 16 A - lcc 10 kA • 1 disjoncteur 3P - 32 A - lcc 10 kA 	<p>Equipés de 7 prises Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension Bornier de raccordement pour repiquage Livrés avec PE M32</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 prises à brochage domestique • 1 prise 3P+N+T - 16 A - 380/415 V~ • 1 interrupteur différentiel en tête 4P - 40 A - 30 mA • 3 disjoncteurs 2P - 16 A - lcc 10 kA • 1 disjoncteur 4P - 16 A - lcc 10 kA <p>32 A - 400 V~ Puissance maxi 22 kVA</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 prises à brochage domestique • 1 prise 3P+N+T - 32 A - 380/415 V~ • 1 interrupteur différentiel en tête 4P - 63 A - 30 mA • 3 disjoncteurs 2P - 16 A - lcc 10 kA • 1 disjoncteur 4P - 32 A - lcc 10 kA <p>40 A - 400 V~ Puissance maxi 27 kVA</p> <p>A équiper 40 A - 400 V~ maxi Coffret équipé d'un plastron recevant jusqu'à 6 socles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • socles de tableau P 17 à brochage domestique • socles de tableau P 17 IEC 16/32 A BT à entraxes unifiés • 1 adaptateur réf. 053948 pouvant recevoir les modules Mosaic (hors saillie particulière) <p>Livré avec 3 plaques obturatrices Equipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bornier IP 2X pour raccordement du conducteur de protection • un rail recevant jusqu'à 20 modules DIN 17,5 mm • 9 obturateurs modulaires 	
058954	<p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 prises à brochage domestique • 1 prise 32 A - 3P+N+T - 380/415 V~ • 1 interrupteur différentiel en tête 4P - 63 A - 30 mA • 2 disjoncteurs 2P - 16 A - lcc 10 kA • 1 disjoncteur 3P+N - 32 A - lcc 10 kA 		
058950	<p>Equipé de 6 prises 16 A - 400 V~ Puissance maxi 11 kVA Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension Bornier de raccordement pour repiquage Livrés avec PE M32</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 prises à brochage domestique • 1 plaque d'obturation pour ajout d'une prise • 1 interrupteur différentiel en tête 4P - 40 A - 30 mA • 3 disjoncteurs 2P - 16 A - lcc 10 kA 	<p>057743</p> <p>Châssis pliable Reçoit les coffrets d'étages Fixation du coffret sur le châssis sans ouverture du coffret Fixation murale ou au sol du coffret équipé de son châssis Facilite le transport et le stockage</p>	



Consultez notre offre de coffrets pré-étudiés
www.ecataleg.be

