

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

PROTECTIONS VMC, VOILETS, CONVECTEURS, CHAUFFE-EAU...
CONNEXION AUTOMATIQUE

PRÉCÂBLÉ SELON RÈGLES NF C 15-100 Amendement 5



LOGEMENT POUR **T6**

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs à connexion automatique

LOGEMENT POUR **T6**

LOGEMENT POUR **T6**

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE

legrand

Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

LOGEMENT POUR **T6**

LOGEMENT POUR **T6**

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

Inclus : notice d'installation, obturateurs montés, planche et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif

TABLEAU FACILE À POSER

1 Fixer le tableau sur la GTL (Gaine Technique Logement)

Disjoncteur d'abonné et platine (voir ci-dessous)

4 guides de fixation fournis

2 Raccorder la phase et le neutre au disjoncteur d'abonné

10 mm²

Raccorder les fils sur les bornes supérieures du peigne vertical

3 Raccorder les circuits aux disjoncteurs et à la terre

Pour chaque circuit, raccorder la phase et le neutre au disjoncteur (connexion automatique)

Sections des fils suivant le calibre des disjoncteurs

- 10 A → 1,5 mm²
- 16 A → 1,5/2,5 mm²
- 20 A → 2,5 mm²
- 32 A → 6 mm²

Raccorder les fils de terre au bornier (connexion automatique)

LES PLATINES POUR DISJONCTEUR D'ABONNÉ

- Pour disjoncteur seul ou avec compteur électronique
- Porte blanche ou transparente

J'AJOUTE FACILEMENT DES PROTECTIONS ET DES COMMANDES

Utiliser des peignes horizontaux réversibles Legrand : un côté noir (phase), un côté bleu (neutre)

- Clipser les appareils sur le rail
- Connecter les peignes et raccorder les fils

0 930 69

JE CHOISIS ET JE COMPLÈTE MON TABLEAU ÉLECTRIQUE

Choisissez votre tableau équipé suivant vos besoins et ajoutez des protections et des solutions confort et économies d'énergie

Interrupteurs différentiels - protection des personnes

Type	RÉF.	RÉF. +
Type A - 30 mA Pour plaque cuisson, lave-linge	0 930 59	0 930 69
Type AC - 30 mA Pour autres circuits	1 x 63 A	1 x 63 A
	2 x 40 A	3 x 63 A

Disjoncteurs - protection des biens et des circuits

Type	RÉF.	RÉF. +
Lumières 8 points lumineux par disjoncteur	4 x 10 A	4 x 10 A
Prises de courant 6 prises par disjoncteur (fils 1,5 mm ²) ou 12 prises (fils 2,5 mm ²)	5 x 16 A	5 x 16 A
Prises de courant dédiées cuisine 6 prises par disjoncteur (fils 2,5 mm ²), hors prises spécialisées	1 x 16 A	1 x 16 A
Volets roulants 1 disjoncteur dédié obligatoire, 2 disjoncteurs conseillés**	Ajuster 1 ou 2 x 16 A	2 x 16 A
Convecteurs 1 disjoncteur par tranche de 5500 W	Ajuster 1 x 20 A	3 x 20 A
Chauffe-eau 1 disjoncteur dédié	Ajuster 1 x 20 A	1 x 20 A
Ligne pilote 1 disjoncteur dédié**	Ajuster 1 x 2 A	1 x 2 A
VMC 1 disjoncteur dédié	Ajuster 1 x 2 A	1 x 2 A
Lave-vaisselle 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Lave-linge 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Sèche-linge 1 disjoncteur dédié	Ajuster 1 x 20 A	1 x 20 A
Four électrique 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Congélateur 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Plaque de cuisson 1 disjoncteur dédié	1 x 32 A	1 x 32 A

+ DE SÉCURITÉ

- Parafoudre**
Protéger ses équipements des surtensions dues à la foudre. Réf. 0 937 68
- + DE CONFORT**
- Télérupteur**
Allumer à partir de plus de deux points de commande. Réf. 0 937 007/07
- Contacteur de puissance**
Commander des puissances importantes. Réf. 0 937 033/03
- + D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
- Horloges programmables**
Programmer des appareils électriques. Réf. 0 937 565/7
- Minuterie**
Allumer pour une durée limitée. Réf. 0 937 58
- Contacteur pour tarifs heures creuses**
Profiter des tarifs réduits. Réf. 0 937 015/6

Inclus dans ce tableau électrique

** Prévoir au moins 2 circuits dédiés aux volets, car en cas de panne sur un moteur de volet, le reste de l'installation dépend du même circuit, plus elles ne fonctionnent.
** En association avec contacteur pour tarifs heures creuses ci-dessous.

ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER

63 A Type AC - 30 mA
Protection des personnes
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

20 A
Lave-vaisselle
20 A
Convecteurs
20 A
Chauffe-eau
2 A
Ligne pilote
CONTACTEUR POUR TARIFS HEURES CREUSES
Économies chauffe-eau
16 A
Prises
2 A
VMC

6 DISJONCTEURS + 1 CONTACTEUR

A compléter suivant vos besoins :
4 emplacements disponibles

63 A Type AC - 30 mA
Protection des personnes
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

20 A
Four
20 A
Convecteurs
16 A
Prises cuisine
16 A
Volets roulants
10 A
Lumières

6 DISJONCTEURS

A compléter suivant vos besoins :
5 emplacements disponibles

63 A Type AC - 30 mA
Protection des personnes
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

32 A
Plaque cuisson
20 A
Lave-linge
16 A
Prises
16 A
Prises
10 A
Lumières

5 DISJONCTEURS

A compléter suivant vos besoins :
6 emplacements disponibles

63 A Type AC - 30 mA
Protection des personnes
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

32 A
Plaque cuisson
20 A
Lave-linge
16 A
Prises
16 A
Prises
10 A
Lumières

5 DISJONCTEURS

A compléter suivant vos besoins :
6 emplacements disponibles

PROTECTIONS VMC, VOILETS, CONVECTEURS, CHAUFFE-EAU...

ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER





Tableau électrique équipé, précâblé, prêt à poser

TABLEAU ÉQUIPÉ

- Interrupteurs différentiels : protection des personnes
- Disjoncteurs : protection des biens et des circuits
- TABLEAU PRÉCÂBLÉ
- Peignes horizontaux : alimentation de toute une rangée
- Peigne vertical : alimentation de toutes les rangées

CONNEXION AUTOMATIQUE



Disjoncteurs à connexion automatique : + facile, + fiable

DISJONCTEURS À CONNEXION AUTOMATIQUE

+ FACILE
Connexion sans outil, sans vis à serrer

+ FIABLE
Pas de risque de vis qui se desserre



Intégration parfaite dans le décor

À équiper d'une porte blanche ou transparente (vendue séparément)

À CHAQUE LOGEMENT SON TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ

LOGEMENT T1/T2 LOGEMENT T3 LOGEMENT T4 LOGEMENT T5 LOGEMENT T6

JE FLASHE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TABLEAUX ÉQUIPÉS

2 ans GARANTIE

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de présence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sans mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être achetés et livrés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

CE

0 930 69

LOGEMENT T6 POUR

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

PROTECTIONS VMC, VOILETS, CONVECTEURS, CHAUFFE-EAU...

CONNEXION AUTOMATIQUE