legrand®

dooxie™

INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT TÉMOIN
Voyant bleu fourni
NOIR



#LegrandImprovingLives

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour commander un circuit d'éclairage et connaître l'état de l'allumage, le voyant est allumé lorsque l'éclairage fonctionne.

10 AX - 230 V~ - 2300 W max.

En interrupteur témoin, commande d'1 seul endroit



Câblage lampe entre 1 et N

Bornes auto Connexion/Déconnexion sans outils



12 mm

Fil rigide section **1,5 mm²**

N (neutre) = bleu

L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

⏚ (terre) = vert/jaune

legrand

FR **Cet appareil se recycle**

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Avant toute intervention, couper le courant. Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

FR

Emballage **Carton** Recyclable

21 PAP

Design and Quality by LEGRAND (France)

Made in France 0 952 63

3 414971 088443

LA07927AA_2

legrand

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

CERTIFIÉ PAR LCIE

Griffes pour montage rénovation vendues séparément (Réf. 0 952 91)

Boîte d'encastrement de profondeur **40 mm** conseillée



Support **fixation à vis**



2 ANS Garantie légale

LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076
87002 Limoges CEDEX
FRANCE
www.legrand.com

S'associe avec une plaque ronde ou carrée de la gamme dooxie™. Retrouvez toutes les finitions sur legrand.fr

legrand

Ensemble, agir pour un avenir durable
legrand.com/rse

100 W max.

LED

Câblage lampe entre L et N

Voyant à raccorder au neutre avec un borrier de repiquage (non inclus)



En va-et-vient témoin, commande de 2 endroits différents