

Télécommande de mise au repos



Désignation	BTM Multi-fonctions
Référence	140 012
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> - Commander d'un point centralisé la mise au repos de l'ensemble des BAES en absence de secteur - Pour les ERP comportant des locaux à sommeil : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc «BAES+BAEH» en cas d'interruption de l'alimentation générale ▪ Allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc «BAES+BAEH» en cas d'alarme incendie - Déclencher la mise en fonction des dispositifs de balisage renforcé (DBR) en cas d'alarme incendie - Commander les fonctions de visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation avec les BAES Uraone / Urajat (SATI connecté et Adr) - Mise au repos automatique des BAES en cas de coupure de l'éclairage par automatisme - Tester l'allumage des BAES sans coupure de l'éclairage normal - Réinitialisation des heures de test
Capacité	Jusqu'à 600 BAES
Tension de sortie	9 VDC (TBTS)
Télécommande de mise au repos des BAES	Par boutons poussoir en face avant
Voyants en face avant	<ul style="list-style-type: none"> - Confirmation allumage ou extinction - Déclenchement alarme incendie
Boitier	4 modules DIN
Fixation	Rail oméga
Capacité des bornes	2 x 1,5 mm ² ou 1 x 2,5 mm ²
Classe	II
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	15 mA
Fonction avancée	- Cablage non polarisé avec BAES SATI