

CARACTERISTIQUES PRODUIT

BAPI



www.ura.fr

Désignation	BAPI ERDF ADR
Référence	114 002
Fonction	Bloc autonome portable d'intervention
Flux Assigné (Lumens)	200 ou 70 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 h à 3 h (en fonction du flux lumineux)
Technologie	SATI Adressable
Mode de fonctionnement	BAES ou BAPI
Poussoir 4 positions	<ul style="list-style-type: none"> - Arrêt - Allumage pleine puissance (200 lm / 1 h) - Allumage pleine autonomie (70 lm / 3 h) - Clignotement
Pose	Mural ou libre
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 65 / IK 10
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	1,8 W
Fonctions avancées	<ul style="list-style-type: none"> - Système de repérage secteur absent - Support mural avec chargeur intégré - Poignée inclinable - Insert magnétique pour pose sur support métallique

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.