



**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	Passerelle de configuration
Référence	140 132
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Paramétrage des télécommandes connectées</li> <li>– Adressage des BAES</li> <li>– Affectation d'un numéro d'ordre aux BAES pour la fonction balisage lumineux d'évacuation</li> <li>– Visualisation des données des BAES (défaut, temps de la dernière autonomie)</li> <li>– Paramétrage des produits en IR et en NFC</li> <li>– Accès rapide aux documents techniques du produit</li> <li>– Sauvegarde et partage des paramètres de configuration</li> <li>– Aide au diagnostic</li> </ul>
Compatibilité Smartphone	Smartphone avec technologie BLE (Bluetooth low Energy) version 4,2 minimum
Application «Close Up Legrand »	Disponible sur  et  (IOS ≥ 9, Android ≥ 4,4)
Distance communication infra rouge	13 m maximum
Température de stockage	-20° C à +70° C
Pointeur laser	Laser Classe 2, 662 nm ± 5 nm, P < 1 mW
Poids	124 g
Température d'utilisation	-5° C à +45° C
Alimentation	Batterie interne, chargement par micro USB type B* (câble non fourni)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.