

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Sources Centrales



www.ura.fr

Désignation	Option de Commande pour éclairage anti-panique
Référence	200 900
Fonction	Permet de commuter l'éclairage d'ambiance (anti-panique) permanent en mode non permanent. Le retour en mode permanent peut se faire à tout moment manuellement ou automatiquement sur disparition secteur.
Normes	Suivant article EC11 § 3 du règlement de sécurité
Nombre de départs	2 départs d'ambiance éteints en état de veille
Dimensions (mm) L x H x l	300 x 214 x 125
Utilisable avec	Adaptable sur toute la gamme de sources centrales

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.