

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	CMSI ADR XL3
Référence	321 010
Utilisation	CMSI Type A
Nombre de Bus	4 Bus de mise en sécurité
Nombre maximum de zones de déclenchement « ZD »	2 x 250
Types de « ZD »	ZDA et ZDM de l'ECS
Fonctions de mise en sécurité	Compartmentage, désenfumage, évacuation (UGA 1 et UGA IGH)
Nombre maximum de fonctions de mise en sécurité	80 avec facettes
Nombre maximum de facettes fonction	80
Nombre maximum de zones de sécurité	80
Nombre maximum de « ZA UGA 1 » ou « ZA UGA IGH »	40 UGA 1 et 80 UGA IGH
Nombre maximum de DCT / DAS	2048 DCT / 1024 DAS
Nombre maximum de TRE	- 5 avec alimentation interne - 31 avec alimentation externe
Nombre maximum de boîtiers de zone (BDZ)	64 par Bus, avec un maximum de 80 répartis sur les 4 Bus
Nombre maximum de sorties	320
Nombre maximum d'entrées	640
Nombre maximum de sorties utilisées par Bus	128
Nombre maximum d'entrées par Bus	512

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.