

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Déclencheur manuel pour Alarme Type 4 Radio
Référence	346 111
Fonction	Déclencheur manuel «DM» radio
Alimentation	1 Pile CR123 - Li 3 V 1400 mAh - Fournie
Autonomie des piles	4 ans
Portée en champ libre	500 m
Portée en intérieur	jusqu'à 50 m
Tableau d'alarme radio associable	Tableau d'alarme de type 4 radio 346 110 - Kit correspondant 346 114
Appairage au tableau d'alarme	Par bouton poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio
Degrés de protection	IP 30 / IK 07
Dimensions (mm) L x H x P	90 x 90 x 34

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.