

συνδεδεμένο σπίτι με προϊόντα Netatmo

smart σειρήνα, smart ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, smart ανιχνευτής καπνού



NIS01-EU



NCO-EC



NSA-EC



Αρ. καταλ. Smart Σειρήνα Εσωτερικού Χώρου

NIS01-EU Συναγερμός 110 dB, απαραίτητη η ύπαρξη της Smart Κάμερας Εσωτερικού Χώρου με αρ. καταλ. NSC01-EU. Προ-ηχογραφημένοι ήχοι για προσομοίωση παρουσίας Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συναγερμού μέσω της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου από την Smart Κάμερα Εσωτερικού χώρου Αποστολή ειδοποίησης σε smartphone μέσω της εφαρμογής Home + Security σε περίπτωση απόπειρας απενεργοποίησης της σειρήνας. Αυτόματη και απομακρυσμένη ενεργοποίηση μέσω της εφαρμογής Home + Security. Λειτουργεί με μπαταρίες (παρέχονται) ή σε δίκτυο με καλώδιο micro USB (δεν παρέχεται) Εγκατάσταση στον ίδιο χώρο με τη smart κάμερα εσωτερικού χώρου, ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth low energy (BLE). Τοποθέτηση 1 σειρήνας ανά κάμερα. Συνδυάζεται με επιμέρους προϊόντα όπως οι smart αισθητήρες πόρτας & παραθύρου με αρ. καταλ. DTG-EC για ένα ολοκληρωμένο έξυπνο σύστημα συναγερμού Διαστάσεις: Ø130 mm, πάχος 35 mm Χρώμα: λευκό

Αρ. καταλ. Smart Ανιχνευτής Καπνού

NSA-EC Σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού ενεργοποιεί το συναγερμό και αποστέλει ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο στο smartphone. Εξοπλισμένο με οπτικό (φωτοηλεκτρικό) αισθητήρα καπνού και ένδειξη LED για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της συσκευής 85 dB συναγερμός Μέση κάλυψη: 50 m² Τακτικά auto-test σε:
- κατάσταση του αισθητήρα καπνού
- κατάσταση μπαταρίας
- κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi
Δυνατότητα δοκιμαστικής εκκίνησης του συναγερμού και απενεργοποίησής του από το smartphone ή τον αισθητήρα Ανιχνεύει καπνό και σβήνει ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η σύνδεση Wi-Fi (απαιτείται Wi-Fi για τη λήψη ειδοποιήσεων σε smartphone μέσω της εφαρμογής Home + Security)
Δυνατότητα προγραμματισμού στην εφαρμογή: μηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες υπενθυμίσεις για τη δοκιμή του συναγερμού
Αποστολή ειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας 2 ενσωματωμένες μπαταρίες CR17450 - 3V, μη αντικαταστάσιμες, με διάρκεια ζωής 10 ετών Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) - OPEN / WEP / WPA / WPA-A personal Bluetooth low energy (BLE)
Λήψη και διαμόρφωση της εφαρμογής: το Home + Security απαιτεί smartphone ή tablet εξοπλισμένο με τα πιο πρόσφατα συστήματα iOS και έκδοση Android 5.0 ή μεταγενέστερη Συμβατό με το Apple HomeKit Τοποθέτηση στην οροφή με βίδες Μόνο για εσωτερική χρήση Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως + 65°C Διαστάσεις: Ø115 mm, πάχος 44 mm Χρώμα: λευκό

Smart Ανιχνευτής Μονοξειδίου του Άνθρακα

NCO-EC Smart συναγερμός / ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα για επίτοιχη τοποθέτηση. Επιτρέπει την παρακολούθηση των συσκευών που καίνε καύσιμα (λέβητας, τζάκι, ξυλόσομπα, κουζίνα υγραερίου κ.λπ.) μετρώντας, σε πραγματικό χρόνο, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα, το οποίο είναι ένα αόρατο, άοσμο και δυνητικά θανατηφόρο αέριο. Όταν ανιχνεύσει την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα, ενεργοποιεί το συναγερμό 85 dB και στέλνει αμέσως ειδοποίηση στο smartphone μέσω της εφαρμογής Home + Security. Είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 10 ετών (για τυπική χρήση) - τη μέγιστη διάρκεια ζωής για όλους τους ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα. Η λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ελέγχει εάν η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εάν εντοπίσει πρόβλημα, στέλνει ειδοποίηση στο smartphone. Αξιοπιστία εγγυημένη από CE (EN 50291) και Πιστοποιήσεις NF. Αυτόνομη συσκευή, δεν απαιτείται διανομέας. Συμβατό με το Apple HomeKit. Απαιτήσεις: Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Τα δημόσια σημεία πρόσβασης δεν υποστηρίζονται. Ο Smart συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα θα ανιχνεύσει το μονοξείδιο του άνθρακα και θα ηχήσει ακόμα κι αν το Wi-Fi δεν έχει ρυθμιστεί (απαιτείται Wi-Fi για τη λήψη ειδοποιήσεων σε smartphone μέσω της εφαρμογής Home + Security) Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE)



Δωρεάν εφαρμογή Home + Security διαθέσιμη σε **Google Play** και **Apple Store**

