



6 531 78

**Réf. Kit finition perche**

Composé de 2 demi-couvercles PVC et de 2 demi-capot  
Compatible avec les colonnes 1 et 2 compartiments  
**6 530 66** ○ Blanc RAL 9003  
**6 530 68** ● Noir RAL 9017

**Accessoires**

**6 531 69** Cloison de séparation métal largeur 1.10 m  
**6 531 80** Support signalétique 150 x 150 mm  
**6 531 83** Tablette support blanche

**Supports pour montage d'appareillage Mosaic**

**6 531 78** Pour 2-3 modules Mosaic  
**6 531 79** Pour 4 modules Mosaic et plus

**Supports pour montage d'appareillage modulaire**

A associer à 2 éléments d'espacement passe-fils 0,5 module  
réf. 4 063 07 pour le montage d'un appareillage  
modulaire avec capot de protection pour éviter  
les déclenchements intempestifs  
Capacité : 2 modules  
Exemple d'installation (ci-contre)


**0 310 69** ○ Blanc  
**6 530 75** ● Noir




1 : Produit commandable à l'unité

**■ Dimensions (mm)**

1 compartiment



2 compartiments



**■ Capacité de câblage**

Colonne 1 compartiment

	1 compartiment	1 compartiment (avec 1 appareillage)
Capacité max. de conducteurs (pour un type de conducteur donné)		
Compartiment	A	A
Section totale (mm <sup>2</sup> )	6900	5050
Nombre de câbles	∅7 mm	84
	∅9 mm	72
	∅11 mm	44

Colonne 2 compartiments

	2 compartiments		2 compartiments (avec 1 appareillage)	
Capacité max. de conducteurs (pour un type de conducteur donné)				
Compartiment	A	B	A	B
Section totale (mm <sup>2</sup> )	6170	6170	4280	6170
Nombre de câbles	∅7 mm	90	70	90
	∅9 mm	62	42	62
	∅11 mm	44	44	26

**■ Principe d'installation pour montage d'appareillage modulaire**

Exemple : pour l'installation sur les colonnes et mini-colonnes universelles, utiliser un support de fixation réf 6 531 79, un support Batibox réf. 0 802 52 (p. 926) et une plaque Mosaic 4 modules (p. 924)

