

Gestion de la chambre d'hôtel

appareillage (suite)



0 671 59 + enjoliveur
+ plaque Blanc 0 666 35



0 775 86




0 673 74 + enjoliveur +
plaque Aluminium 0 689 21



0 675 60 + enjoliveur
+ plaque Corian Gougé 0 690 21

Réf.	Prise rasoir
	Alimentation 230 V \sim - 50/60 Hz et sortie 120/230 VA Conforme EN 60742 et EN 61558-2-5 Raccordement par bornes automatiques Équipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20 VA la puissance disponible L'introduction de la fiche déclenche l'alimentation du transformateur.
0 671 59	Version Céliane A équiper d'un enjoliveur (p. 649) et d'une plaque (p. 654) Livrée avec support Utiliser boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm réf. 0 801 55 ou 2 x 0 801 51 en maçonnerie et réf. 0 800 52 en cloison sèche
	Version Living Now Mécanisme livré avec enjoliveur 3 modules A monter sur support réf. BTK4703 et dans boîte d'encastrement réf. BTPB503N Nécessite une plaque 3 modules
BTKW4177 BTKG4177 BTKM4177	○ Blanc ● Noir mat ● Sable
0 775 86	Version Mosaic IP 24 - IK 04 Livrée complète avec support et plaque de finition Ne se monte pas sur cadre saillie 5 modules ○ Blanc



Réf.	Media Hub
	Permet de : - voir les films d'un PC ou d'un camescope sur la TV : prise HDMI - voir le contenu d'une clé USB sur la TV : prise USB Data 1 A - charger ses appareils : prise USB 2 A - écouter la musique de son smartphone, sa tablette... sur la TV : fonction bluetooth Entrées : 2 chargeurs USB dont 1 USB Data, HDMI, audio Bluetooth Sortie : HDMI et USB Data Alimentation avec transformateur fourni Enjoliveur et support fournis, à équiper d'une plaque (p. 652-653)
	Version Céliane ○ Blanc ○ Titane ● Graphite
0 673 71 0 673 74 0 673 75	
	Poussoir d'appel avec indicateur lumineux A installer à l'entrée de la chambre et permet de visualiser son statut : - Do not disturb : Bague opalescente éteinte et picto cloche allumé - Présence dans la chambre : Bague opalescente allumée
0 675 60	Version Céliane 6 A - 230 V - Equipé d'un voyant d'état Livré avec bague opalescente et doigt titane à voyant avec porte-étiquette. S'installe en complément d'un va-et-vient réf. 0 670 01 équipé d'enjoliveurs (p. 649) Peut également s'associer au lecteur à badge réf. 0 675 63 A équiper d'un enjoliveur (p. 649), d'un support et d'une plaque (p. 652-653)
0 670 34	Commande mécanique "Ne pas déranger" / "Faire la chambre" Deux mécanismes réf. 0 670 34 à équiper des voyants réf. 0 676 20 (couleur blanche) et d'enjoliveurs réf. 0 681 28, 0 683 28 et 0 679 34 (p. 649)

