


**Pack d'extension pour éclairage connecté «with Netatmo»**  
1 991 30/31/32/33

Ce pack vous permet de compléter l'installation connectée de votre logement pour contrôler à distance vos éclairages et appareils électriques.




**Composition du pack :**



x2

Commandes sans fils d'éclairage et prises à option variateur



x2

Plaques de finition



x1

Ampoule LEDVANCE SMART+ Dimmable Zigbee 3.0

Adhésifs repositionnables



Stickers pour interrupteur existant



Bornes de connexion pour interrupteur existant réf. 0 343 23

**Étapes d'installation**

**1** Assurez-vous d'avoir préalablement installé un pack de démarrage connecté « with Netatmo » et téléchargé l'App Home + Control



**2** Pour ajouter les 2 commandes sans fils et l'ampoule à votre installation connectée, suivez les instructions sur l'App Home + Control via le Menu/Ajout de produit.

**3** Vous êtes prêts à piloter votre installation via un assistant vocal. Vous pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control et varier l'intensité de lumière de l'ampoule\*.



\*la variation de l'intensité de lumière de votre ampoule via la commande sans fils s'effectue par appui long sur la partie supérieure ou inférieure du doigt de la commande.

**Complétez votre installation :**

Votre installation connectée Legrand est évolutive. Vous pouvez facilement ajouter l'ensemble des solutions connectées Legrand (à retrouver sur [legrand.com](http://legrand.com)), les produits Netatmo ou encore les produits compatibles d'éclairage Zigbee 3.0 d'autres marques. Et ainsi, personnaliser vos scénarios, vos plannings via l'App Home + Control.



0 677 24/74  
0 648 94

Commande double d'éclairage et prises



0 677 55/56/57

Commande 4 scenarios




0 648 87

Prise mobile standard franco-belge



0 648 40

Prise mobile standard germanique



0 648 75

Détecteur de mouvement



Ampoule connectée Dimmable Zigbee 3.0 certified product

**Que devient l'interrupteur existant ?**

Une fois l'installation terminée, vous piloterez l'ampoule avec votre commande sans fils, avec l'App Home + Control ou via un assistant vocal. Vous pourrez donc neutraliser votre interrupteur existant, à l'aide des solutions **A** ou **B**.

**A Avec le sticker fourni dans le pack**

Vous avez besoin de garder votre ampoule alimentée. Positionnez votre sticker sur l'interrupteur pour le maintenir en position «ON».




**B Avec la borne connexion fourni dans le pack**

**a.** Coupez le courant et vérifiez l'absence de tension en manipulant l'interrupteur.  
**b.** Retirez complètement (de la boîte d'encastrement) votre interrupteur existant à l'aide d'un tournevis.


**c.** Utilisez la borne de connexion fournie pour raccorder ensemble les 2 ou 3 fils câblés sur l'interrupteur à remplacer. Ces fils peuvent être de diverses couleurs (rouge, noir, orange, marron ou violet).

Si un fil de couleur bleu (neutre) est présent, le raccorder à un autre bornier de façon séparée.


**d.** Repoussez les fils raccordés à la borne de connexion au fond de la boîte d'encastrement. Fixez la commande sans fils à l'aide des vis de la boîte d'encastrement. Clippez la plaque de finition.



Phase / Phase coupée



**Mise en place des adhésifs** dans le cas où vous souhaitez positionner votre commande sans fils directement sur le mur.



Coller les 2 adhésifs repositionnables à l'arrière de la commande sans fils.

⚠ Avant de fixer la commande sans fils à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test de collage sur une zone non visible du mur.

**À propos de zigbee 3.0**

Le Zigbee est un protocole de communication permettant aux produits connectés (éclairage, commandes d'éclairage et de prises, commande de volets roulants...) certifiés Zigbee 3.0 de communiquer et fonctionner ensemble.

Pour vérifier si un éclairage est certifié Zigbee 3.0 et donc compatible avec votre pack de démarrage connecté «with Netatmo», cherchez le logo Zigbee sur l'emballage ou sur la notice de votre produit. Vous pouvez également consulter la liste de tous les produits certifiés Zigbee 3.0 à l'adresse suivante : [https://zigbeealliance.org/product\\_type/certified\\_product/](https://zigbeealliance.org/product_type/certified_product/)

Si vous possédez déjà des produits certifiés Zigbee 3.0 ayant leur propre pont de connexion, pensez à les réinitialiser pour pouvoir les utiliser avec votre pack de démarrage connecté «with Netatmo». Référez-vous à la notice de vos produits pour connaître la procédure de réinitialisation.


**Remplacement de la pile d'une commande sans fils**

1




2

Pile lithium CR 2032 3 V



3



[www.legrand.fr/reference/19130](http://www.legrand.fr/reference/19130)  
LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

**DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE**

Le soussigné, **Legrand** déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

LE12548AA