

REPARTITEUR TV / FM / SAT
1 entrée - 4 sorties



0 910 36

Pour distribuer des signaux TV, FM et SAT vers 4 prises d'un même logement.

Installation sous abri (ex : sous une toiture).
Compatible avec la TNT et la HDTV.



- Répartiteur blindé
- 4 prises maxi
- Raccordement avec fiches " F " à visser

	FM	UHF	SAT
Bandes passantes (MHz)	5 470	470 862	950 2 150
Atténuation (dB)	9	10	11,5



Made in France

PENSEZ AU TRI !



2 ans GARANTIE



3 245060 910365

Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.


LE12918AA
© Legrand 2019



Pro & Consumer service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX
FRANCE
www.legrand.com

Design and Quality by LEGRAND (France)

En amont du répartiteur, utiliser si besoin, un coupleur pour réunir le signal TV et le signal SAT.
L'ajout d'un amplificateur hertzien (réf. 0 910 54) ou d'une centrale TV/FM/SAT (réf. 0 739 61) permet de compenser les pertes de distribution liées au répartiteur et aux longueurs de câble (câble 17 VATC recommandé).



-- Power pass : (Courant de télé-alimentation)